

Elektrischer Schaltplan Telefon (TEL) mit Freisprechanlage (FSA), D-Netz
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 113 843 –

A2	Radio	8M 9M	W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
A34	Bedien-Handhörer Telefon	15M		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
A34x1	Steckverbindung Bedien-Handhörer Telefon	14K			
A35	Sende-/Empfangsgerät Telefon	9A			
B25	Mikrofon Freisprechanlage	13M	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	11F
B25x1	Steckverbindung Mikrofon Freisprechanlage	12K	X18	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz , 12polig	6H 7H
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		X39/2	Zwischensteckverbindung Lautsprechersystem vorn rechts, 2polig	4M
F1-16	Sicherung 16, Klemme 15C	7L			
F1-A	Sicherung A, Klemme 15C	6L			
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)		X39/12	Steckverbindung Radio- ausblendung/Sende-/Empfangsgerät	5F 7F
F20-5	Sicherung 5, Klemme 30	10L	Z7/26	Endhülse Klemme 30 (Lötverbinder im Leitungssatz)	12F
F4	Sicherungsdose im Kofferraum		Z11	Endhülse 3 (Lötverbinder im Leitungssatz)	1F
F4-8	Sicherung 8, Klemme 30	12L	Z12	Endhülse 4	1H
H4/14	Lautsprecher Freisprechanlage vorn rechts	1M	Z20	Abschirmung in Isolierschlauch eingelegt	13I
H4/14x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage vorn rechts	1K	Z20/1	Abschirmung in Isolierschlauch eingelegt	14I
H4/15	Lautsprecher Freisprechanlage vorn links	2M	Z20/2	Abschirmung in Isolierschlauch eingelegt	14I
H4/15x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage vorn links	2K	Z20/3	Abschirmung in Isolierschlauch eingelegt	13K
H4/16	Lautsprecher Freisprechanlage Tür vorn links	3M			
H4/16x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage Tür vorn links	3K			
H4/18	Lautsprecher Freisprechanlage Tür vorn rechts	4M			
H4/18x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage Tür vorn rechts	3K			

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

